


NA VOLJO KOT

CE004GZ brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za gradbena podjetja, komunalna podjetja, cestna ali gradbena dela ter gasilske in reševalne enote.
- Omogoča hitro in zmogljivo suho/mokro rezanje, hkrati pa je v primerjavi z bencinskimi modeli lahek in kompakten.
- Tehnologija AFT samodejno izklopi motor, če zazna nenaden padec hitrosti vrtenja (npr. pri povratnem sunku), kar pomaga zaščititi uporabnika.
- Z indikatorsko lučko za prikaz preobremenitve akumulatorja.
- Okoli motorja je nameščena protivibracijska guma, ki zmanjšuje vibracije med rezanjem.


TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min ⁻¹
Premer rezalne plošče/luknje	305/25,4 mm
Debelina rezalne plošče	5,0 mm
Največja zmogljivost rezanja	121 mm
Dimenzije (D × Š × V)	663 x 240 x 406 mm
Teža*	6,7 kg

* Z akumulatorjem BL4040F

POSEBNOSTI IZDELKA


Vrtljivi ščitnik
Položaj ščitnika je mogoče prilagoditi drži med delom.



LED delovna lučka
Omogoča osvetlitev na slabo osvetljenih deloviščih brez električnega napajanja. Vkllopi/izklopi se s pritiskom na gumb.



Varnostni blokirni gumb
Varnostni blokirni gumb zmanjšuje možnost nenamerne zagona.



Set za dovod vode
Z dovajanjem vode na rezilno ploščo med rezanjem se zmanjša nastajanje prahu. Z opcijskim setom za dovod vode lahko vodo dovajate iz kanistra akumulatorskih škroplilnic Makita.

PRIBOR

Set za dovod vode
1915Y2-3



Diamantna rezalna plošča Nebula
B-54047



Večnamenska diamantna rezalna plošča
B-55332


HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **99 dB(A)**. Hrup (glasnost): **110 dB(A)**.
Vibracije: **3,8 m/s²**


ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H**
Združljivo: **BL4040**

PODOBNI IZDELKI


40 V max XGT
CE002G
Akumulatorski rezalnik za suho rezanje



40 V max XGT
CE001G
Akumulatorski rezalnik za suho/mokro rezanje



40 V max XGT
CE003G
Akumulatorski rezalnik za suho/mokro rezanje



18 V LXT
DUS158
Akumulatorska škroplilnica



18 V LXT
DUS108
Akumulatorska škroplilnica