


HS6101

Poraba:	1.100W
Št. vrtljajev - prosti tek:	5.500min ⁻¹
Žagin list (Ø):	165mm
Luknja žaginega lista (Ø):	20mm
Kapaciteta rezanja (45°):	39,5mm
Kapaciteta rezanja (50°):	35,5mm
Kapaciteta rezanja (0°):	54,5mm
Hrup: zvočni tlak:	89dB(A)
Hrup: glasnost:	100dB(A)
Hrup: odstopanje (K):	3dB(A)
Vibracije: žaganje lesa:	2,5m/s ²
Vibracije: rezanje kovine:	2,5m/s ²
Vibracije: odstopanje (K):	1,5m/s ²
Mere (D x Š x V):	297 x 246 x 246mm
Teža po EPTA:	3,5kg



- Kompaktna in lahka zasnova
- Ergonomsko oblikovan ročaj je prevlečen z elastomerom, ki zagotavlja dober oprijem
- Razpihvalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista
- Natančna vzporedna nastavitev oddaljenosti med podnožjem in žaganim listom
- Odlična uravnoteženost zagotavlja enostavno upravljanje z napravo
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Brez cepilnega klina
- Elektronska zavora. Pri aktivaciji elektronske zavore krmilnik vzdrži nizek električni tok, kar zagotavlja: majhen odboj in visoko izhodno moč ter daljšo življenjsko dobo motorja.
- Dvojna LED delovna lučka osvetljuje rezilo in linijo rezanja