



NA VOLJO KOT

DTC303ZK brez akumulatorja in polnilnika ter s plastičnim ohišjem

PREDNOSTI IZDELKA

- Zmožnost stiskanja (krimpanja) konektorjev na električne žice velikega premera brez matrice.
- Funkcija samodejnega vračanja z možnostjo vklopa/izklopa omogoča samodejno vrnitev bata v prvotni položaj.
- Delovna LED lučka s funkcijo zakasnitve.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Zmogljivost stiskanja	Cu: Ø 17,5 / Al: Ø 17,5 mm
Hod bata	31,5 mm
Izhodna sila	60 kN
Dimenzije (D × Š × V)*1	401 x 82 x 348 mm
Teža*1	5,7 kg

*1 Z akumulatorjem BL1860B

POSEBNOSTI IZDELKA



360° stiskalna glava
Glava se vrti za 360 stopinj, zato jo je mogoče uporabljati v različnih položajih.



Pritrdilni trakovi
3 pritrdilne točke za pritrditev ramenskega pasu po želji uporabnika.



Zaklep sprožilca
Premaknite gumb na levo ali desno stran in sprožilec se zaklene, s čimer preprečite nenamerne zagone med prenašanjem ali prevozom.



Sprostitveni gumb
Za ročni umik bata. Medtem ko držite gumb za sprostitvev pritisnjen, se bat neprekinjeno umika. Deluje v ročnem in samodejnem načinu umika.

PRIBOR

Ramenski pas
161347-8



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **61,9 dB(A)**, Hrup (glasnost): **73,1 dB(A)**, Vibracije: **0,4 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**

PODOBNI IZDELKI



LXT 18 V
DTC301
Akumulatorske
stiskalne klešče



LXT 18 V
DTC302
Akumulatorske
stiskalne klešče



LXT 18 V
DTC102
Akumulatorski
rezalnik kablov



LXT 18 V
DTC103
Akumulatorski
rezalnik kablov



LXT 18 V
DTC104
Akumulatorski
rezalnik kablov