

ADT AWS XPT

NA VOLJO KOT

HS014GZ brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Največja globina reza 47 mm omogoča rezanje lesa debeline 45 mm v enem prehodu: idealno za tesarska dela, talne obloge idr.
- Tehnologija AFT samodejno zazna nenadno zmanjšanje hitrosti rezila zaradi povratnega udarca in ustavi motor, da zmanjša nastalo reakcijsko silo.
- Električna zavora za večjo produktivnost in večjo varnost upravljavca
- Tehnologija AWS povezuje orodje s sesalnikom prek Bluetootha in samodejno zažene sesalnik, kadar koli je orodje v uporabi.


TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.400 min ⁻¹
Premier rezila/vrtine	125/20 mm
Največja zmogljivost rezanja pri 0°	47 mm
Največja zmogljivost rezanja pri 45°	30 mm
Naklonski kot	15 - 45 °
Dimenzije (D × Š × V)	264 x 203 x 246 mm
Teža*	3,1 kg

* Z BL4020

POSEBNOSTI IZDELKA


Funkcija puhalnika
Odstranjuje žagovino za bolj vidno linijo reza.



Aluminijasto tlačno lito podnožje
Omogoča natančno vzporedno in pravokotno nastavitvev.



Rezanje ob steni
Odstranitev podnožja omogoča rezanje blizu stene. Podnožje je mogoče odstraniti brez orodja.


HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak): **94 dB(A)**. Hrup (glasnost): **102 dB(A)**.
Vibracije: **1,0 m/s²**


ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**

PRIBOR

Efficut žagin list
E-28880 - 25T les



Adapter za vodilno letev
191L92-3



Efficut žagin list
B-69462 - 45T les



Komplet hitrih spon
199826-6



Vzporedno vodilo
1918P3-6



Hitra spona za vodilno letev
1913K5-7



Vodilne letve
199140-0 - 1,0 m
199141-8 - 1,5 m
194925-9 - 1,9 m
194367-7 - 3,0 m
Priključek vodilne letve 198885-7


PODOBNI IZDELKI


40 V max XGT
HS012G
Akumulatorska ročna krožna žaga



40 V max XGT
TM001G
Akumulatorsko multifunkcijsko orodje



40+40 V max XGT
VC006GM
Akumulatorski sesalnik



40 V max XGT
VC004GL
Akumulatorski sesalnik



40 V max XGT
SP001G
Akumulatorska potopna krožna žaga